

Мультиметры портативные D35, D35T, B35, B35T, B35+, B35T+ Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru

• D35, D35T, B35, B35T, B35+, B35T+



Мультиметры портативные

+ Спецификация

Модель		D35	D35T	B35	B35T	B35+	B35T+
		Диапазон измерений				Разрешение	Погрешность
DC Напряжение	мВ	60.00 _{мВ} / 600.0 _{мВ}				0.01 _{мВ}	±(0.5%+2-е.м.р.)
	В	60.00 _{мВ} / 600.0 _{мВ} / 6.000 _В / 60.00 _В				0.1 _{мВ}	
		600.0 _В / 1000 _В				0.1 _В	
AC Напряжение	мВ	60.00 _{мВ} / 600.0 _{мВ}				0.01 _{мВ}	±(0.8%+2-е.м.р.)
	В	60.00 _{мВ} / 600.0 _{мВ} / 6.000 _В / 60.00 _В				1 _{мВ}	±(0.8%+2-е.м.р.)
		600.0 _В / 750 _В				0.1 _В	±(1%+3-е.м.р.)
DC Ток	мкА	600.0 _{мкА}				0.1 _{мкА}	±(0.8%+2-е.м.р.)
	мА	600.0 _{мкА} / 6.000 _{мА} / 60.00 _{мА} / 600.0 _{мА} / 6.000 _А				0.01 _{мА}	±(0.8%+2-е.м.р.)
	А	20.00 _А				1 _{мА}	±(1.2%+3-е.м.р.)
AC Ток	мкА	600.0 _{мкА}				0.1 _{мкА}	±(1%+3-е.м.р.)
	мА	600.0 _{мкА} / 6.000 _{мА} / 60.00 _{мА} / 600.0 _{мА} / 6.000 _А				0.01 _{мА}	±(0.8%+2-е.м.р.)
	А	20.00 _А				1 _{мА}	±(2%+3-е.м.р.)
Сопротивление		600.0 _{Ом} / 6.000 _{кОм} / 60.00 _{кОм} / 600.0 _{кОм} / 6.000 _{МОм} / 10.00 _{МОм}				0.1 _{Ом}	±(0.8%+2-е.м.р.)
		60.00 _{МОм}				0.01 _{МОм}	±(2%+3-е.м.р.)
Емкость		40.00 _{нФ}				0.01 _{нФ}	±(2.5%+3-е.м.р.)
		400.0 _{нФ} / 4.000 _{мкФ} / 40.00 _{мкФ}				0.1 _{нФ}	±(2.5%+3-е.м.р.)
		400.0 _{мкФ} / 4000 _{мкФ}				0.1 _{мкФ}	±(3%+5-е.м.р.)
Частота		9.999 _{Гц} / 99.99 _{Гц} / 999.9 _{Гц} / 9.999 _{кГц} / 99.99 _{кГц} / 999.9 _{кГц} / 9.999 _{МГц}				1 _{мГц}	±(0.8%+2-е.м.р.)
Коэф. заполнения		0.1% - 99.9% (типичное значение: V _{rms} = 1В, f = 1кГц)				0.1%	±(1.2%+3-е.м.р.)
		0.1% - 99.9% (≥1кГц)					±(2.5%+2-е.м.р.)
Температура		(-50°C) - (+400°C)				1°C	±(2.5%+3-е.м.р.)
		(-58°F) - (+752°F)				1°F	±(4.5%+5-е.м.р.)
Дисплей		6000					
Частотная характеристика		(40-400)Гц (B35 / B35+ / D35); (40-1000)Гц (B35T / B35T+ / D35T)					
Скорость сдвига		3 раза /сек					
Диаграмма Скорость сдвига		30 раз /сек					

Удержание данных	√	Max/Min знач.измерений	√
Offline-регистратор	доступен в B35+, B35T+	Bluetooth модуль	доступен в B35, B35+, B35T, and B35T+
Автономная запись	168 часов (7 дней)	Подсветка LCD	√
Длина записи	10,000 точек	Голосовая функция	√
True RMS	доступен в D35T, B35T и B35T+	Input Protection	√
Измерения транзисторов	√	Входное сопротивление	10MΩ
Проверка непрерывности	√	Размер дисплея	69 мм x 52 мм
Автомат. отключение	√	Display экрана	67 x 46 мм (effective area 66 x 45 mm)
On-off предупреждения	√	Аккумулятор	3В (1.5В x 2)
Индикатор низк. заряда	√	Размеры (Ш x В x Д)	85 x 185 x 30 (мм)
Спящий режим	√	Вес	0.32 кг
Относительные измерения	√		

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93