

Источники питания линейные серии P4000

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru

• P4000 серия

Источники питания линейные



- + Сохранение во внутреннюю память до 5 наборов параметров обеспечивает легкость настройки прибора
- + Компактный корпус
- + Поддержка протокола SCPI
- + Низкий уровень пульсаций и шумов соответствует потребностям высокоточных испытаний
- + Защита от перегрузки по напряжению/ по току
- + Разнонаправленная охлаждающая система с интеллектуальным принудительным обдувом
- + Поддержка порта RS232 (скачать программное обеспечение)
- + Может использоваться: ремонт мобильной электроники или ноутбуков; проверка различных схем или электромоторов; зарядка батарей

+ Спецификация

Модель	P4305	P4603
Каналы	1	
Мощность	150Вт	180Вт
Выходное напряжение/ ток	0 - 30В / 0 - 5А	0 - 60В / 0 - 3А
Дисплей	3.7 дюйма ЖК-дисплей	
Габариты	117мм(Д) x 194мм (В) x 295мм (Ш)	
Вес	5.60 кг	5.80 кг
Интерфейс передачи данных	Rs232, USB (опционально)	
Номинальная мощность (0°C-40°C)	Напряжение	0 - 30В
	Ток	5А
Регулировка нагрузки	Напряжение	≤0.01%+3мВ
	Ток	≤0.01% + 3мА
Регулировка линейного напряжения	Напряжение	≤0.01% + 3мВ
	Ток	≤0.01% + 3мА
Разрешение	Напряжение	1 мВ
	Ток	1 мА
Обратное разрешение	Напряжение	1 мВ
	Ток	1 мА
Точность считывания (в течение 12 мес) (25°C±5°C)	Напряжение	≤0.03% + 10мВ
	Ток	≤0.1% + 5мА
Точность считывания (25°C±5°C)	Напряжение	≤0.03% + 10мВ
	Ток	≤0.1% + 5мА
Пульсация и шум (20Гц-20МГц)	Напряжение (Vp-p)	≤4mVp-p
	Напряжение (rms)	≤1mVrms
	Ток (rms)	≤4mArms
Температура на выходе (0°C-40°C)	Напряжение	≤0.03% + 10мВ
	Ток	≤0.1% + 5мА
Коэффициент обратного считывания	Напряжение	≤0.03% + 10мВ
	Ток	≤0.1% + 5мА
Время отклика	100 мкс	
Хранение данных	5 ячеек памяти	
Рабочая температура	0-40°C	

Архангельск (8182)63-90-72 **Ижевск** (3412)26-03-58 **Магнитогорск** (3519)55-03-13 **Пермь** (342)205-81-47 **Сургут** (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132 **Иркутск** (395)279-98-46 **Москва** (495)268-04-70 **Ростов-на-Дону** (863)308-18-15 **Тверь** (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04 **Казань** (843)206-01-48 **Мурманск** (8152)59-64-93 **Рязань** (4912)46-61-64 **Томск** (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60 **Калининград** (4012)72-03-81 **Набережные Челны** (8552)20-53-41 **Самара** (846)206-03-16 **Тула** (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64 **Калуга** (4842)92-23-67 **Нижний Новгород** (831)429-08-12 **Санкт-Петербург** (812)309-46-40 **Тюмень** (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52 **Кемерово** (3842)65-04-62 **Новокузнецк** (3843)20-46-81 **Саратов** (845)249-38-78 **Ульяновск** (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31 **Киров** (8332)68-02-04 **Новосибирск** (383)227-86-73 **Севастополь** (8692)22-31-93 **Уфа** (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48 **Краснодар** (861)203-40-90 **Омск** (3812)21-46-40 **Симферополь** (3652)67-13-56 **Хабаровск** (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59 **Красноярск** (391)204-63-61 **Орел** (4862)44-53-42 **Смоленск** (4812)29-41-54 **Челябинск** (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73 **Курск** (4712)77-13-04 **Оренбург** (3532)37-68-04 **Сочи** (862)225-72-31 **Череповец** (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89 **Липецк** (4742)52-20-81 **Пенза** (8412)22-31-16 **Ставрополь** (8652)20-65-13 **Ярославль** (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06 **Киргизия** (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru