

Мультиметры автоматические XDM2041

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru

• XDM2041

Мультиметры автоматические



- + Настольный мультиметр со встроенной функцией записи данных до 1 Кб во внутреннюю память
- + Измеряемые параметры: напряжение DC/AC, ток DC/AC, сопротивление, емкость, частота, тест диодов, температура
- + Диапазон измерения напряжения DC/AC: 50 мВ - 1000 В / 500 мВ - 750 В
- + Диапазон измерения тока DC/AC: 500 мкА - 10 А
- + Диапазон измерения сопротивления: 500 Ом - 50 МОм
- + Диапазон измерения емкости: 50 нФ - 50 мФ

+ Спецификация

Характеристики мультиметра	
Выбор пределов измерений	автоматический
Постоянное напряжение (DC)	50 мВ, точность $\pm (0,1\% + 10)$, разрешение 0,001 мВ 500 мВ, точность $\pm (0,025\% + 5)$, разрешение 0,01 мВ 5 В, точность $\pm (0,025\% + 5)$, разрешение 0,0001 В 50 В, точность $\pm (0,03\% + 5)$, разрешение 0,001 В 500 В, точность $\pm (0,1\% + 5)$, разрешение 0,01 В 1000 В, точность $\pm (0,1\% + 5)$, разрешение 0,1 В
Переменное напряжение (AC)	500 мВ - 750 В, точность $\pm (0,5\% + 30)$
Постоянный ток (DC)	500 мкА, точность $\pm (0,35\% + 10)$, разрешение 0,01 мкА 5000 мкА, точность $\pm (0,35\% + 10)$, разрешение 0,1 мкА 50 мА, точность $\pm (0,35\% + 10)$, разрешение 0,001 мА 500 мА, точность $\pm (0,35\% + 10)$, разрешение 0,01 мА 5 А, точность $\pm (0,35\% + 10)$, разрешение 0,0001 А 10 А, точность $\pm (0,8\% + 60)$, разрешение 0,001 А
Переменный ток (AC)	500 мкА - 500 мА, точность $\pm (0,5\% + 20)$ 5 А - 10 А, точность $\pm (1,5\% + 20)$
Сопротивление	500 Ом, точность $\pm (0,1\% + 10)$, разрешение 0,01 Ом 5 кОм, точность $\pm (0,1\% + 5)$, разрешение 0,0001 кОм 50 кОм, точность $\pm (0,1\% + 5)$, разрешение 0,001 кОм 500 кОм, точность $\pm (0,1\% + 5)$, разрешение 0,01 кОм 5 МОм, точность $\pm (0,25\% + 5)$, разрешение 0,0001 МОм 50 МОм, точность $\pm (1,0\% + 10)$, разрешение 0,001 МОм
Емкость	50 нФ - 500 мкФ, точность $\pm (2,5\% + 5)$ 5 мФ - 50 мФ, точность $\pm (5,0\% + 8)$
Частота	10 Гц - 60 МГц, точность $\pm (0,2\% + 8)$
Диодные измерения	3 В
Непрерывность	1000 Ом
Температура	поддержка термопар двух категорий: типа К и термосопротивления РТ100
Количество отсчетов	55000
Функция True RMS	есть
Интервал записи	15 мс - 9999,999 с
Длина записи	1 Кб
Скорость измерения	150 раз в секунду
Точность	0,025%
Общие характеристики	
Дисплей	3,7-дюймов TFT LCD дисплей, 480 x 320
Питание	220 В, 50 Гц
Интерфейс передачи данных	RS232
Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Температура хранения	-20°C ~ +70°C
Влажность	< 80%
Габариты	295 x 235 x 110 мм
Вес нетто	2300 г

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru