

Мультиметры портативные D33, В33, В33+ Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru

• D33, B33, B33+



Мультиметры портативные

- + Режим относительных измерений
- + Регистрация максимальных и минимальных значений
- + Диодный тест
- + Прозвонка соединений
- + Удержание показаний DATA HOLD
- + Подсветка дисплея
- + Индикатор разряженной батареи
- + Графическая шкала
- + Режим автоотключения
- + Противоударный холстер
- + Bluetooth-модуль: доступен для B33, B33+
- + Offline-регистратор: доступен для B33+

+ Спецификация

Модель		D33	B33	B33+	
		Диапазон измерений		Разрешение	Погрешность
DC Напряжение	В	400.0мВ / 4.000В / 40.00В / 400.0В		0.1мВ	±(0.5%+2-е.м.р.)
		1000В		1В	±(0.8%+2-е.м.р.)
AC Напряжение	В	4.000В / 40.00В		1мВ	±(0.8%+2-е.м.р.)
		400.0В / 750В		0.1В	±(1%+3-е.м.р.)
DC Ток	мкА	400.0мкА / 4000мкА		0.1мкА	±(0.8%+2-е.м.р.)
	мА	40.00мА / 400.0мА		0.01мА	±(0.8%+2-е.м.р.)
	А	4.000А / 10.00А		1мА	±(1.2%+3-е.м.р.)
AC Ток	мкА	400.0мкА / 4000мкА		0.1мкА	±(1%+3-е.м.р.)
	мА	40.00мА / 400.0мА		0.01мА	±(0.8%+2-е.м.р.)
	А	4.000А / 10.00А		1мА	±(2%+3-е.м.р.)
Сопротивление		400.0 Ом / 4.000 кОм / 40.00 кОм / 400.0 кОм / 4.000 МОм		0.1 Ом	±(0.8%+2-е.м.р.)
		40.00 МОм		0.01 МОм	±(2%+3-е.м.р.)
Емкость		40.00нФ / 400.0нФ / 4.000мкФ / 40.00мкФ		0.01нФ	±(2.5%+3-е.м.р.)
		100.0мкФ		0.1мкФ	±(3%+5-е.м.р.)
Частота		4.999Гц / 49.99Гц / 499.9Гц / 4.999кГц / 49.99кГц / 499.9кГц / 4.999МГц		1мГц	±(0.8%+2-е.м.р.)
Коэф. заполнения		0.1% - 99.9% (Vrms = 1В, f = 1кГц)		0.1%	±(1.2%+3-е.м.р.)
		0.1% - 99.9% (≥1кГц)			±(2.5%+3-е.м.р.)
Температура		- 50 °С - 400°С		1°С	±(2.5%+3-е.м.р.)
Дисплей		3999 точек			
Частотная характеристика		40Гц - 400Гц			
Скорость сдвига		3 раза/сек			

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru