

Программируемые DC источники питания ODP3033, ODP3063, ODP6033

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru

• DP серия

Программируемые DC источники питания



- + Три независимых управляемых канала
- + Максимальное выходное разрешение : 1 мВ / 1 мА
- + Низкая рябь / низкий уровень шума
- + Мульти - рабочий режим : индивидуальный, параллельный и последовательный
- + Защита от перенапряжения / перегрузки тока
- + Функция регистрации данных: можно записывать считанное обратное напряжение и ток, отображать записанные данные в диаграмме
- + 4-дюймовый ЖК-дисплей с высоким разрешением (480 x 320 пикселей)
- + USB, RS232 и LAN
- + Система автоматического охлаждения
- + Поддержка SCPI и LabVIEW

+ Общие характеристики

Модель		ODP3033		ODP3063		ODP6033		all 3 models
Каналы		1	2	1	2	1	2	3
DC выходной сигнал (0°C - 40°C)	Напряжение	0 - 30В		0 - 30В		0 - 60В		0 - 6В
	Ток	3А		6А		3А		3А
Регулировка нагрузки	Напряжение	≤0.01% + 3мВ						
	Ток	≤0.01% + 3мА						
Регулировка линейного напр-я	Напряжение	≤0.01% + 3мВ						
	Ток	≤0.01% + 3мА						
Настройка разрешения	Напряжение	1мВ						
	Ток	1мА						
Разрешение считывания	Напряжение	1мВ						
	Ток	1мА						
Настройка точности (25°C ± 5°C) (в течение 12 мес)	Напряжение	≤0.03% + 10мВ						
	Ток	≤0.1% + 8мА						≤0.1% + 5мА
Read Back Accuracy (25°C ± 5°C)	Напряжение	≤0.03% + 10мВ						
	Ток	≤0.1% + 8мА						≤0.1% + 5мА
Шумы и пульсация (20Гц - 20МГц)	Напряжение (Vp-p)	≤4mVp-p						≤3mVp-p
	Напряжение (rms)	≤1mVrms						≤1mVrms
	Ток (rms)	≤5mArms						≤4mArms
Выходной температурный коэффициент (0°C - 40°C)	Напряжение	≤0.03% + 10мВ						
	Ток	≤0.1% + 5мА						
Считывание обратного температурн. коэффициента	Напряжение	≤0.03% + 10мВ						
	Ток	≤0.1% + 5мА						
Точность параллельн. настроек	Напряжение	≤0.02% + 5мВ						
	Ток	≤0.1% + 30мА						
Программируемый выход	Память	10 ячеек памяти						
	Параметры времени	секунды						
Хранение данных		10К ячеек (данных напряжение, ток и мощности)						
Температура		0 - 40°C						
Интерфейс передачи данных		USB, RS232, LAN						

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru