Цифровые лабораторные блоки питания серии SP

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru

• SP серия

Цифровые лабораторные блоки питания

+ Регулируемый источник питания с одновременным отображением напряжения, тока и мощности
+ Выходное напряжение: 0 - 30 В (регулируемое)
+ Выходной ток: 0 - 5 А (регулируемый)
+ Защита от: перенапряжения, перегрузки по току

+ Спецификация

Модель		SP3051
Каналы		1
Мощность		150Вт
Выходное напряжение/ ток		0 - 30В / 0 - 5А
Дисплей		3.7", 4-разрядный LCD
Габариты		295 x 194 x 117 мм
Вес		2.30 кг
Интерфейс передачи данных		RS232
Номинальная мощность (0℃-40℃)	Напряж-ие	0 - 30В
	Ток	5А
Регулирование нагрузки	Напряж-ие	≤30мВ
	Ток	≤50мА
Line Resolution	Напряж-ие	≤10мА
	Ток	≤20мА
Разрешение	Напряж-ие	10мВ
	Ток	10мА
Обратное разрешение	Напряж-ие	10мВ
	Ток	10мА
Точность считывания (в течение 12 мес) (25℃±5℃)	Напряж-ие	≤0.3% + 10мВ
	Ток	≤0.3% + 20мА
Точность считывания (25℃±5℃)	Напряж-ие	≤0.3% + 10мВ
	Ток	≤0.3% + 20мА
Пульсация и шум (20Гц-20МГц)	Напряж-ие (Vp-p)	≤30mVp-p
	Напряж-ие (rms)	≤3mVrms
	Ток (rms)	≤30mArms
Температура на выходе (0℃-40℃)	Напряж-ие	≤0.3% + 10мВ
	Ток	≤0.3% + 20мА
Коэффициент обратного считывания	Напряж-ие	≤0.3% + 10мВ
	Ток	≤0.3% + 20мА
Время отклика		≤1.0мс
Хранение данных		5 ячеек памяти
Рабочая температура		0-40℃

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru