

Осциллографы планшетные четырехканальные серии ТАО3000

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru

•ТАО3000 серия

Осциллографы планшетные четырехканальные



- + Максимальная частота частоты 100 МГц, 1GS/s частота выборки
- + Макс 14-битное высокое разрешение ADC
- + Длина записи Max 40M; максимум 45000 wfms/s скорость обновления волновой формы
- + Низкий уровень звука
- + 8-дюймовый 800 x 600 с высоким разрешением LCD

+ Характеристики

Модели	ТАО3074	ТАО3104	ТАО3074А	ТАО3104А
Пропускной способности	70 МГц	100 МГц	70 МГц	100 МГц
Частота выборки	1 Гвыб/с			
Вертикальное разрешение (A/D)	8 битов		8 бит/12 битов/14 битов	
Длина записи	40М			
Скорость обновления волны	45000 wfms/s			
Горизонтальная шкала (ы/див)	2 нс/дел - 1000 с/дел, шаг за шагом 1 - 2 - 5			
Каналы	4			
Отображения	8"цветной дисплей LCD, 800 x 600 пикселей, многосенсорный экран			
Ввод Impedance	1МОм 2%, параллельно с 15пФ и 5пФ			
Напряжение Макс Введите	1МОм 300vrms;			
Фактор затухания зонда	0.001X - 1000X, шаг за шагом 1 - 2 - 5			
Входная связь	DC, AC, GND			

Вертикальная чувствительность	1 мВ/дел - 10 В/дел (при входе)
Тип триггера	Край, Видео, Пульс, Склон, Рант, Windows, Тайм-аут, Nth Edge, Логика, I2C, SPI, UART (RS232) и CAN (по желанию)
Расшифровка автобусов (по желанию)	I2C, SPI, UART (RS232), МОЖЕТ
Режим триггера	Авто, нормальный и односторонний
Автоматическое измерение	Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Период, Неделя RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Фаза АЗБ, Фаза АЗБ↓, Preshoot, Время подъема, Время падения, Ширина, -Ширина, -Долг, -Долг, Долг Цикл, Задержка A'B, Задержка A'B, ↓, "Пульс Граф, -Импульс граф,
Волновая математика	K,-, 3,3, FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, функция определения пользователя, цифровой фильтр
Хранение волновой формы	100 волновых форм
Интерфейс коммуникации	USB-хост, USB-устройство, Trig Out (Pass/Fail), LAN и WIFI (по желанию)
Частотомер	Доступны
Батареи	7.4В, 8000мАч, 5 часов работы
Размер (WxHxD)	270 x 191 x 48 (мм)
Вес устройства	Около 1,7 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru